

## Profi-Digitalmultimeter True RMS

### PAN Profimeter

Digital-Multimeter True RMS CAT III 600V

- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- **Automatische und manuelle Bereichswahl**
- Digitalanzeige 18 mm
- Hintergrundbeleuchtung
- Anzeigewert bis 9999
- Warnung bei defekter Sicherung
- **LED - Taschenlampe**
- **Batterietest**
- Diodentest
- **Data Hold**
- Kapazitätsmessung
- Frequenzmessung
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Prüfkabel



| Technische Daten                  | PAN Profimeter   |
|-----------------------------------|------------------|
| Gleichspannung DC (V =)           | 0,1 mV - 600 V   |
| Wechselspannung AC (V ~)          | 1 mV - 600 V     |
| Gleichstrom DC (A =)              | 0,1 μA - 10 A    |
| Wechselstrom AC (A ~)             | 0,1 μA - 10 A    |
| Widerstand (Ω)                    | 0,1 Ω - 100 MΩ   |
| Frequenz (Hz)                     | 10 Hz - 60 kHz   |
| Kapazität (F)                     | 1 pF - 100 mF    |
| Akustischer Durchgangsprüfer (•)) | <30 Ω            |
| Genauigkeit (%)                   | 0,7 % - 4,0 %    |
| Abmessungen                       | 70 x 145 x 45 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto)          | 195 g            |
| Benötigte Batterie(n):            | 2x 1,5V AAA      |
| Messkategorie (CAT)               | CAT III 600 V    |



PAN Profimeter  
Video DE:



PAN Profimeter  
Video EN:

